

Ročna postaje MAXI 3000

Sestavni deli:

1 zapora za šumenje	7 vtičnica za slušalke
2 vtičnica za anteno	8 vklop/ glasnost
3 samodejno iskanje kanala	9 prikaz sprejema
4 tipka za govorjenje	10 prikaz kanala
5 tipki za izbiro kanala	11 prikaz oddajanja
6 vtičnica	12 mikrofona

Delovanje:

* **Antena:** Pravilno nastavite anteno v vtičnico za anteno tako, da zapahnete zapiralo.

Pozor: Nepravilno nastavljena antena lahko poškoduje napravo.

* **Vstavitev baterij:** Odprite prostor za baterije in vstavite 8 alkalnih baterij ali nikelj-cadmijevih akumulatorjev velikosti "Mignon". Pazite na pravilno polarnost.

Naprava je sedaj pripravljena za delovanje.

Radijsko delovanje:

Vklopite ročno postajo z gumbom "VOL". Zaporo za šumenje obrnite na levo, da zaslišite šumenje. Zdaj lahko nastavite ustrezno stopnjo glasnosti. Ponovno obrnite zaporo za šumenje na desno, da šumenje preneha. Ne vrtite naprej, ker se tako zmanjša občutljivost naprave. Nato s tipko UP/DOWN nastavite zeleni kanal. Pritisnite tipko SCAN, da poiščete proste kanale ali že obstoječe radijske postaje. Ko naprava najde zaseden kanal zagori zelena dioda. Za nadaljnje iskanje ponovno pritisnite SCAN. Da izklopite funkcijo iskanja, na kratko odprite zaporo za šumenje.

Polnjenje baterij:

Ko so baterije šibke, vas na to opozori dioda. Baterije bodo po tem le še nekaj časa oddajale energijo. Akumulatorje lahko napolnite preko vgrajene vtičnice za polnjenje CHARGE. Pri tem nastavite polnilno napravo na "+" in "50 mA". Polnjenje pri popolnoma praznih akumulatorjih traja približno 14 ur.

Domet:

Domet naprave je seveda v veliki meri odvisen od pokrajine in položaja nasprotne postaje. Kot opora pa lahko služijo tile podatki:

preko vode: 5 km
predmestje: 1 km
veliko mesto: 0,5 km

Za napravo s strešno anteno veljajo naslednje oddaljenosti:

preko vode: 30 km
predmestje: 6 km
veliko mesto: 3 km

Za izboljšanje dometa lahko uporabite večjo anteno.

Tehnični podatki:

Oddajnik

moč.....4 W
dvig..... ≤ 2 KHz
odstopanje zgornjih valov..... > 90 dB
poraba toka.....0,6 A

Sprejemnik

občutljivost..... $< 0,5$ μ V
izbira sosednjega kanala..... > 60 dB
poraba toka.....30 mA (zaprta zapora za šumenje)
200 mA maksimalna stopnja glasnosti

teža.....450 g (brez baterij)
velikost.....ca. 74 mm x 57 mm x 145 mm
temperatura okolja.....-10 do 50 stopinj C.
delovanje.....pri 20 % oddajanju in 80 % sprejemanju vsaj 5 ur.

V kompletu: naprava, antena, slušalke za v uho, navodila.

Garancijska izjava: Za vse izdelke razen žarnic, varovalk, disket, kaset, baterij in programske oprema velja enoletna garancija. Garancija ne velja za mehanske poškodbe, razen če so nastale pri transportu. Izdelke, ki se pokvarijo v garancijskem roku zapakirajte in jih pošljite na naslov: E-Trading d.o.o., p.p. 100, 5280 Idrija SKUPAJ S KOPIJO RAČUNA. Izdelek ki se vam pokvari vam bomo v roku 45 dni popravili ali zamenjali z novim. Za blago izven garancijskega roka zagotavljamo servis, ki je na istem naslovu.

Uvoznici: E-Trading d.o.o., p.p. 100, 5280 Idrija, Dobavitelj: Conrad Elektronik Nemčija.