

**... für die schnelle Montage
for fast installation**

CB Mobilfunkantenne CB Mobile Radio Antenna

Iowa

**6 mm Innengewinde + Adapter M6/M5
6 mm inside thread + adapter M6/M5**

passend für alle/suitable for all

Antennenfüße/antenna bases
mit 6 mm Aussen- oder 5 mm Innengewinde
with 6 mm outside thread or 5 mm inside thread

Technische Daten /Specifications:

Elektrische Länge / electr. length: 1/2 Lambda
Impedanz / impedance: 50 Ohm
Frequenzbereich / frequency range: 26 - 28 MHz,
SWR / SWR: < 1,1 (einstellbar / adjustable)
Gewinn / gain: + 4 dB
Max. Belastbarkeit / max. power: 200 W PEP
Bandbreite / bandwidth: 1750 kHz
Gewicht / weight: 100 g
Mechanische Länge / mech. length: 1020 mm
Strahler / whip: AC4 Edelstahl/stainless steel

Art.- Nr. 60149

